

Multimetro Digital VICTOR 88E

Codigo: 112818



Descripción

Multímetro digital VICTOR 88E

habilidades básicas	Rango	Precisión básica
Voltaje DC	400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V	$\pm (0,5\% + 4)$
Voltaje DC mV	40mV / 400mV	$\pm (1,6\% + 6)$
voltaje de corriente alterna	4V / 40V / 400V / 750V	$\pm (0,8\% + 6)$
Milivoltios de voltaje CA	40mV / 400mV	$\pm (1,5\% + 4)$
corriente continua	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 20A	$\pm (1,0\% + 10)$
Corriente alterna	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 20A	$\pm (1,5\% + 5)$
resistencia	400? / 4k? / 40k? / 400k? / 4M? / 40M?	$\pm (0,8\% + 4)$
capacidad	40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF	$\pm (2,5\% + 8)$
frecuencia	100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz	$\pm (0,5\% + 4)$
Temperatura de alimentación	(-20 ~ 1000) ?	$\pm (1,0\% + 5)$
?	(0 ~ 1832) de	$\pm (0,8\% + 5)$
funcion especial	VICTOR 88E	
Prueba de diodos	?	
Alarma de encendido y apagado	?	
Pantalla de bajo voltaje	?	
Medida de valor relativo	?	
Selección máxima / mínima	?	
Pantalla retroiluminada	?	
Medición del ciclo de trabajo	?	
Retención de datos	?	
Simulación de 41 segmentos	?	
Apagado automático	?	
Protección funcional / protección contra golpes	?	
Protección 200mA / 20A	?	
resistencia de entrada	10 M?	
Tasa de conversión	3 veces / s	
Respuesta de frecuencia de voltaje CA	(40-400) Hz	
Método de operación	Rango automático / rango manual	
Pantalla máxima	3<	