

Pestillo Electrico de solenoide

Codigo: 111401



Descripción

puede ser utilizado en gabinetes expresos, casilleros, cajas de periódicos, gabinetes de almacenamiento, estantes de almacenamiento, archivadores, archivadores, capones, caja de medidores, taquillas, gabinetes intensivos y otros productos, y es ampliamente utilizado en fábricas, minas, escuelas, bancos, tropas, prisiones, tribunales, hoteles, granjas, centros de baño.

Presupuesto:

Modelo: 99-S12

- universal 6V / 12V
- Golpe de tirón: 0 ~ 4 mm
- Succión: 4mm?80g (0.35A) kg
- Retención: 0mm?120g
- Modo de operación: encendido 90%, intervalo
- Temperatura ambiente: -25 ~ 80 grados celsius
- Humedad relativa: 45% ~ 80%
- Presión atmosférica: 86 ~ 106 Kpa
- Tensión media soportada: AC 1000V
- Resistencia de aislamiento: 50M?
- Tamaño del producto: 3.3x2.7x1.7cm / 1.3x1.06x0.67in
- Esperanza de vida: 10000000 veces

Características

- 1, diseño ultra delgado, compacto y delicado, fácil instalación!
- 2, seguridad y estabilidad: ¡el cuerpo de la cerradura está hecho de material de hierro, duro y estable!
- 3, modo de trabajo: desbloquear electrificar, cerrar puerta de bloqueo, aplicación simple!
- 4, bajo consumo de energía: voltaje de 6V / 12v / 24v tres especificaciones, la corriente es de solo 350mA / 600mA / 1.2A, desbloqueo de disparo instantáneo de energía!
- 5, larga vida: prueba de envejecimiento: 100 mil veces, durable!
- 6, direccional: diseño simétrico, procesamiento brillante, independientemente de la instalación positiva, negativa, izquierda, derecha, universal, ¡conveniente!
- 7, métodos de instalación: instalación arbitraria montada, oculta, incrustada, 360 grados desde todos los ángulos aplicables!
- 8, seguridad: anti-vibración, anti-palanca, perforación, tecnología de diseño abierto para una variedad de productos de gabinete!

Principio de funcionamiento

Encendido, bloqueo, retracción, desbloqueo;

Apagar, la cerradura aparece, cierra la cerradura

Principio de aplicación

Desbloquear: controlar el encendido o apagado

Cerradura: puerta de empuje, cerradura bloqueada
automáticamente